Sensaru

Datenblatt - S1 meter

Artikelnr.: s1-meter

Funktion

Der Sensaru S1 meter misst Zählerimpulse des Gas- oder Wasserzählers. Mit dem Sensor können Zählerstände erfasst und übermittelt werden.

Montage

Der Funksensor wird mit Kabelbindern, Schrauben oder Klebepads direkt am Zähler montiert.

Technische Daten	
Messintervall	Impulse, Übertragungsintervall 1x pro Stunde
Spannungsversorgung	Fest eingebaute Batterie mit einer Lebensdauer von bis zu 20 Jahren
zulässige Betriebs- und Lagertemperatur	- 10 bis + 85 °C, nicht kondensierend
Funkfrequenz	868 MHz
Protokolle	EnOcean, NFC
Gehäuseabmessungen (L x B x H)	112 x 16 x 28 mm
Gehäusematerial	PC+ABS
Gewicht	110 g

Technische Daten	
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Konformität	RoHS
Kennzeichnung	CE

Hinweis: Benötigt Sensaru Gateway und Cloud Abo

Sensaru GmbH, Hohenzollernstraße 111, 75177 Pforzheim, Deutschland

Tel. +49 (7231) 397906-0 | E-Mail: mail@sensaru.com | www.sensaru.com